

**Neuen Bootloader über USB Memory Stick aufspielen:**

1) Laden Sie die Bootloader-Datei ini-3000/ini-5000/ini-7000 entsprechend Ihrer UNiBOX herunter.

Download (ini-3000) UNiBOX HD1:

<http://multikomforum.de/dordner/index.php?dir=Receiver/UNiBOX%20HD1/>

Download (ini-5000) UNiBOX HD2:

<http://multikomforum.de/dordner/index.php?dir=Receiver/UNiBOX%20HD2/>

Download (ini-7000) UNiBOX HD3:

<http://multikomforum.de/dordner/index.php?dir=Receiver/UNiBOX%20HD3/>

2) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Ein Ordner 'ini-3000' / 'ini-5000' / 'ini-7000' erscheint

3) Kopieren Sie diesen Ordner auf den USB Stick

Stecken Sie das USB-Medium in eine USB-Buchse auf der Rückseite.

Power Off und Power On durch den Netzschalter auf der Rückseite der Box. Der Upgradevorgang startet automatisch. Den Upgrade fortschritt können Sie im VDF Display verfolgen.

Wenn der Upgradevorgang erfolgreich ist, erscheint auf dem VFD Display die Meldung: „Complete....“

Jetzt mit dem Netzschalter ausschalten, den USB Stick vom Gerät trennen und die UNiBOX neu starten.

Have Fun!